



VW Passat (3C) Centrale Elettronica

Da Ross-Tech Wiki

(Reindirizzamento da Skoda Octavia (1Z) Centrale Elettronica)

Contenuto

- 1 Coding
- 2 Adattamento
 - 2,1 Canale 000: Canali adattamento reset
 - 2,2 Canale 001: Venendo-Home Tempo
 - 2,3 Canale 002: Leaving-Home Tempo
 - 2,4 Canale 003: Rear Window Specchio e fuori del tempo di attivazione del riscaldatore
 - 2,5 Canale 004: Rondella Ora faro di attivazione
 - 2,6 Canale 005: Illuminazione vano piedi Dimming
 - 2,7 Canale 006: la gestione del carico
 - 2,8 Canale 007: abbaglianti con la Luce di assistenza alla guida
 - 2,9 Canale 008: assistenza alla guida Luce di attivazione / disattivazione di ritardo

Coding

Adattamento

Canale 000: Canali adattamento reset

Resettare tutti i canali di adattamento ai valori originali di fabbrica.

Canale 001: Venendo-Home Tempo

Che il Coming-casa funzione sarà attiva.

- Range: 10 ... 60 secondi
- Risoluzione: 10 secondi
- Nota: Attivo solo se Byte 00 Bit 7 di codifica a lungo attivo.

Canale 002: Leaving-Home Tempo

Che il Leaving-Home funzione sarà attiva.

- Range: 10 ... 60 secondi
- Risoluzione: 10 secondi
- Nota: Attivo solo se Byte 00 Bit 5 di codifica a lungo attivo.

Canale 003: Rear Window Specchio e fuori del tempo di attivazione del riscaldatore

Tempo che la finestra sul cortile e riscaldamento specchietti esterni saranno attivi.

- Range: 1 ... 254 Minuti
- Risoluzione: 1 minuto

Canale 004: Rondella Ora faro di attivazione

Che il lavafari sarà attiva.

- Range: 50 ... 10000 ms
- Risoluzione: 50 ms (Valore * Adeguamento risoluzione = Valore Attuale)
- Nota: Attivo solo se Byte 01 Bit 1 di Coding lungo attivo.

Canale 005: Illuminazione vano piedi Dimming

- Range: 20 ... 100%
- Risoluzione: 1%
- Nota: Attivo solo se Byte 00 Bit 1 di Coding lungo attivo.

Canale 006: la gestione del carico

- Range: 0 ... 3
- Nota: Attivo solo se Byte 02 Bit 3 di Long Coding attivo.

Canale 007: abbaglianti con la Luce di assistenza alla guida

- 0 = disattivato
- 1 = attiva

Canale 008: assistenza alla guida Luce di attivazione / disattivazione di ritardo

- Range: 0 ... 10200 ms
- Risoluzione: 40 ms

Estratto da " [http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_\(3C\)_Central_Electronics](http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Central_Electronics) "

Se non diversamente specificato, tutti i contenuti di questo sito è copyright © 2000-2010 da Ross-Tech LLC. Tutti i diritti riservati.

"VCD" è un marchio registrato di Ross-Tech, LLC.

Ross-Tech non è affiliato con il Gruppo Volkswagen in alcun modo.